



Letzte Aktualisierung der Informationen: Juli 2024

**Zubehörcode**

PD27: Modul mit DALI-2 Lux- und Bewegungs-Multisensor - Für iN60 und Space - MINIMAL

Beschreibung

Komplett mit DALI-2-Sensor für DALI-2-kompatible Steuersysteme DALI-2.

Der Sensor ermittelt Bewegung (PIR) und Beleuchtungsstärke.

Die Versorgung erfolgt über DALI-Bus (Verbrauch 9 mA).

Dynamischer Beleuchtungsradius: 1-1000 lx.

Erfassungswinkel für Bewegung 84°.

Erfassungswinkel zur Lichtstärkemessung 30° - 60° (asymmetrisch).

Installation

Montage mit Modulen iN 60 MMO/Space als Einbau-, Plafond- und als Hängeleuchte. Einbauhöhe min. 2.4 m / max. 4 m für Bewegungserfassung und max. 3 m als Lichtstärke- und Bewegungssensor. Hinsichtlich der zulässigen Einbaupositionen die Montageanleitung konsultieren und wenn nötig das Zubehörteil PD37 verwenden.

Beispiel für den Durchmesser des Bewegungserfassungsbereichs: 4.3 m @ 2,4 m Installationshöhe.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Aluminium (12)

Gewicht (Kg)

0.39

Verkabelung

Das Modul wird über die interne Verkabelung der Leuchte iN 60 MMO gespeist, an der es befestigt wird. Der Sensor und die dazugehörigen Leuchten iN 60 MMO/Space als Einbautyp müssen von einem Steuersystem DALI-2 gesteuert werden, das für die Steuerung der Sensoren kompatibel und zertifiziert ist.

Anmerkungen

DALI EN 62386-101 Ed. 2 (DALI-2) Der verwendete Sensor ist DALI-2 zertifiziert, Teile 101,103,301,303,304.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

Technische Daten

Control: DALI-2