


Letzte Aktualisierung der Informationen: Januar 2024



Produktcode

X746: BLE-WiFi Bridge für Außenbereiche mit SDP

Beschreibung

Schnittstelle zwischen Bluetooth-Signal und WiFi verwendbar in Quick BLE-Systemen, um den Einsatzbereich mithilfe des WiFi-Netzwerks zu erweitern - Programmierung über App Smart Light Control 2 - Differenzial-Überspannungsschutz bis zu 10 kV dank des in die Box eingebauten Geräts. Ermöglicht den Remote-Anschluss über IP-Adresse - Obligatorische Komponente für die Verwendung der Scheduler, für die regelmäßige Synchronisierung von Datum und Uhrzeit von WiFi-Netzwerk über die Cloud - Abstand Bluetooth Low Energy: typisch 25 m - Abstand WiFi: typisch 20 m Updates über OTA (over the air) - Betriebstemperatur - 20+50 °C - Verbrauch: 1 W (typisch) ; 3 W (max) - Eingangsspannung: 220-240 Vac 50/60 Hz - Frequenz: 2.4 GHz - IEEE 802.11b/g und HT802.11n (single stream n) - WiFi-Leistung: 8-17 dBm - Leistung Bluetooth Low Energy: max 8 dBm - 4 Betriebs-LEDs

Installation

Für die Deckeninstallation über 2 oder 4 Schrauben mit Verankerungsdübeln (nicht mitgeliefert).

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

0.46

Verkabelung

Muss an das Stromnetz angeschlossen werden (L N). Es ist eine Kabelverschraubung für Kabel min. 8 mm max 14 mm erhältlich.

Anmerkungen

Für den einwandfreien Betrieb muss ein WiFi-Netz vorhanden sein. Sicherheitsmodus: Offen / WPA-PSK / WPA2-PSK. WiFi-Netze mit log-in/PW über Web werden nicht unterstützt. Zur Nutzung der Schnittstelle X746 einfach die App iGuzzini Smart Light 2 im App Store / Play Store auf das Smartphone/Tablet laden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP66



Technische Daten

Control: Bluetooth WiSilica