

**Codice prodotto**

5426: Apparecchio corpo piccolo con funzionamento solo emergenza (SE) 1h con pittogramma (indicazione via di fuga verso destra) 11 W TC-EL **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Corpo apparecchio, riflettore, cornice e schermo diffusore opale in polycarbonato autoestinguente infrangibile completo di pittogramma serigrafato. Apparecchio finalizzato all'illuminazione di emergenza. Sorgente luminosa fluorescente TC-EL da 11 W. Lo schermo è reso solidale al corpo dell'apparecchio mediante 4 viti imperdibili che consentono di ottenere il grado di protezione IP66 (IP 65 con apparecchio applicato a soffitto). La base dell'apparecchio è completa di doppio PG11 per consentire il cablaggio passante tra più apparecchi. La base dell'apparecchio è predisposta per l'installazione su scatola universale da incasso a tre frutti (tipo 503) o su canaline esterne a tenuta stagna con tubi rigidi ø 16/20mm tramite raccordo (accessorio). Apparecchio con funzionamento solo in emergenza (SE), normalmente spento, entrata in funzione solo in caso di black out. Tempo di durata in emergenza 1 ora, tempo per la ricarica accumulatore 12 ore. Accumulatori al NiCd 3,6V 1,5Ah. L'apparecchio è dotato di dispositivo autotest con led di funzionamento. L'apparecchio consente l'inibizione del funzionamento in emergenza per brevi periodi (rest mode): riavviando la corrente elettrica, anche il sistema di emergenza riprende le sue funzioni. L'apparecchio consente l'inibizione del funzionamento in emergenza per lunghi periodi di inattività (inhibition mode): il sistema di emergenza va riavviato manualmente. Il led di funzionamento segnala il corretto funzionamento o eventuali guasti dell'apparecchio: Led acceso fisso - funzionamento regolare (durante il test il led è acceso) - Led lampeggiante veloce - guasto lampada - Led lampeggiante lento - autonomia batteria insufficiente - Led spento - batteria non funzionante (in emergenza il led è spento) -

Installazione

A parete o soffitto.

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Montaggio

a parete

Cablaggio

Cablaggio elettronico contenuto all'interno dell'apparecchio.

Note

Sono disponibili come accessori: raccordo per canaline esterne e accumulatore sostitutivo.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	-	Attacco:	2G7
W di sistema:	11 (*)	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im di sorgente:	-	Codice ZVEI:	TC-SEL
W di sorgente:	11 (*)	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

* Dato preliminare