

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024



**Zubehörcode**

PC42: Netzteil mit Gleichstrom DALI IP20 10W - Vin = 220-240 V, Vac = 50/60 Hz, Iout = 550 mA

**Beschreibung**

Elektronische dimmbare Versorgungseinheit DALI mit Gleichstrom I=550 mA 10 W. Eingang Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz. Ausgang SELV. Die Eigenschaften des Produkts beinhalten Schutz vor Kurzschlüssen, Schutz gegen Überstrom und Überhitzung.

**Installation**

Kompatibel für die Einführungsöffnung von Einbauleuchten vom Typ Laser Ø38 mm - die Maße auf Höhe des Schachts überprüfen (Montageanleitung des Produkts Laser konsultieren). Ausgerüstet mit Öffnungen für die eventuelle Schraubbefestigung.

**Farben**  
Neutral (00)

**Gewicht (Kg)**  
0.05

**Abmessungen (mm) (\*)**  
166x30x22

\* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

**Verkabelung**

Gegenübergestellte Ein- und Auslass-Klemmleisten (Kabelquerschnitt bis 1,5 mm<sup>2</sup>). Kabelhalter auf Primärkreislauf +DALI und Sekundärkreislauf.

**Anmerkungen**

SELV, EL

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Frequenz [Hz]:	0/50/60	maximale Anzahl LED-Treiber pro	B10A: 81 Versorgungseinheit
Strom Iout [mA]:	550	Sicherungsautomat:	B16A: 130 Versorgungseinheit
Einschaltstrom:	5 A / - µs		C10A: 135 Versorgungseinheit
			C16A: 221 Versorgungseinheit
		Minimaler Dimmwert %:	1
		Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung