


Última actualización de la información: Noviembre 2023

**Código producto**

X684: Alimentador DALI para sensor Organic Response

Descripción

Módulo con alimentador DALI para alimentación de 1 sensor como máximo Organic Response cód. X680 y 2 controladores DALI como máximo de las luminarias. Tensión de entrada 220 - 240 Vca 50-60 Hz, tensión de salida nominal 16 Vcc. Compatible con luminarias DALI y DALI-2.

Instalación

El alimentador puede estar instalado sobre el falso techo o apoyado dentro de una caja eléctrica. El alimentador puede pasar a través del orificio para empotrar el sensor Organic Response cód. X680 cuando está instalado como empotrable. Diámetro mínimo de paso: 50 mm. Dimensiones: 95x39x29 mm

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.12

Equipo

Con cables de salida:

-cable de 2x0.75 mm² hacia el sensor y la línea DALI en paralelo, L=950 mm.-cable de 2x0.75 mm² para la línea de alimentación 220-240 Vca, L=950 mm.

Para la conexión en paralelo de la línea de alimentación y de la línea del sensor/DALI está disponible la caja de conexión accesoria cód. X959 a solicitar por separado.

Notas

Corriente máxima, 70 mA. No se permite conectar más de 1 sensor Organic Response en paralelo en la misma línea de alimentación ni más de 12 controladores DALI. El alimentador cumple las normas EN 61347-2-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62386-101 (DALI-2).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20