

## Alimentatore On-Off 20W

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023



### Codice accessorio

MZ82: Alimentatore On-Off 20W

### Descrizione tecnica

Alimentatore multi-corrente 13/20W - set corrente 700 mA - commutabile ON-OFF

**Colore**  
Indefinito (00)

**Peso (Kg)**  
0.1

### Cablaggio

impiego gamma Laser Blade XS ceiling - 1x / 5x - per le quantità minime e massime utilizzabili con questo alimentatore consultare il foglio istruzioni del prodotto di riferimento.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**ERC**

### Dati tecnici

Frequenza [Hz]: 0/50/60

Corrente uscita [mA]: 700

Corrente di spunto (in-rush): 5 A / 50  $\mu$ s

Numero massimo di alimentatori per apparecchi LED collegabili a ogni interruttore automatico:  
B10A: 31 unità di alimentazione  
B16A: 50 unità di alimentazione  
C10A: 52 unità di alimentazione  
C16A: 85 unità di alimentazione

Protezione alle sovratensioni:  
2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale