

**Convertisseur à tension constante non dimmable sur rail DIN 240W - VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz
Vout = 24V IMAX = 10A dimensions: 63x114x125**

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Février 2024



Référence accessoire

9912: Convertisseur à tension constante non dimmable sur rail DIN 240W - VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 10A dimensions: 63x114x125 **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Ballast électronique pour rail DIN 240W - Vin 88÷264Vac - 50/60Hz - Vout 24÷28Vdc - SELV. Haute efficacité et adapté aussi au fonctionnement en DC.

Installation

Sur rail DIN

Coloris

Indéfini (00)

Dimensions (mm) (*)

63x114x125

* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

EAC

Données techniques

Frequenza: 47/63

Tension de sortie [Vout]: 24

Protection de surtension: 2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel