Alimentatore corrente costante 1-10V IP20 50W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø25

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2023

Codice accessorio
MY83: Alimentatore corrente costante 1-10V IP20 50W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø25

Descrizione tecnica
Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V - funzionamento a corrente costante. Protezioni: termica/cortocircuito - extra tensioni di rete - sovraccarichi.

Installazione
installazione remota - provvisto di asole per fissaggio con viti.

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	0.21	124x79x22

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Cablaggio
700 mA per incassi Laser Ø25 - impiego min 2 - impiego max 20. Palco Recessed-Surface - Ø19 / 700 mA impiego max 22 - Ø37 / 650 mA impiego max 5 - Ø51 / 1050 mA impiego max 3. Fissaggio cavi con morsetti rapidi.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici

Frequenza [Hz]:	0/50/60
Corrente uscita [mA]:	350
Corrente di spunto (in-rush):	20 A / 400 µs

Numero massimo di alimentatori per apparecchi LED collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 9 unità di alimentazione B16A: 15 unità di alimentazione C10A: 15 unità di alimentazione C16A: 25 unità di alimentazione
Protezione alle sovratensioni:	4kV Modo comune e 4kV Modo differenziale