

## Alimentador electrónico para Trick RGB

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Febrero 2023



### Código accesorio

MZ74: Alimentador electrónico para Trick RGB

### Descripción

Alimentador independiente IP20 Maxi Jolly, para uso interno. Alimentador electrónico 50 W @ 48 V (1050 mA máx.). Con protección: térmica y contra cortocircuitos, sobretensiones de red y sobrecargas.

### Colores

Indefinido (00)

### Peso (Kg)

0.15

### Dimensiones (mm) (\*)

125x80x22

\* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

ERC



### Datos técnicos

Frecuencia:	50/60	Número máximo de alimentadores por luminaria LED conectables por interruptor:	B10A: 18 Fuentes de alimentación B16A: 30 Fuentes de alimentación C10A: 31 Fuentes de alimentación C16A: 51 Fuentes de alimentación
Corriente Iout [mA]:	48	Protección al sobrevoltaje:	5kV Modo común y 4kV Modo diferencial
Corriente de entrada:	10 A / 200 µs		