

## Convertisseur DALI - 75 W 48V

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023



### Référence accessoire

MZ80: Convertisseur DALI - 75 W 48V

### Description technique

Unité d'alimentation CA/CC pour rail basse tension. Puissance 75W. DALI - Powerline.

### Installation

distante

### Coloris

Indéfini (00)

### Poids (Kg)

0.37

### Dimensions (mm) (\*)

235x100x31

\* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

### Câblage

Raccordement du réseau sur le bornier intégré ; branchement à effectuer entre unité et joints du rail. Pour les charges maximales et les modalités de câblage, consulter la notice d'utilisation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



### Données techniques

Frequenza: 0/50/60

Courant d'appel: 54.6 A / 149 µs

Nombre maximal  
d'alimentations pour  
appareils LED par  
disjoncteur:

B10A: 8 alimentation  
B16A: 14 alimentation  
C10A: 14 alimentation  
C16A: 23 alimentation

Protection de surtension: 2kV Mode commun e 1kV Mode  
différentiel

Control: DALI