

## Alimentatore elettronico a tensione costante 50W 24V - I<sub>out</sub>=2A dim. 225x60x36h

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023



### Codice accessorio

MWK4: Alimentatore elettronico a tensione costante 50W 24V - I<sub>out</sub>=2A dim. 225x60x36h

### Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico 50W 24Vdc

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	0.32	225x60x36

\* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

### Cablaggio

Eseguire i collegamenti sulle apposite morsettiere provviste di blocca-cavo

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Frequenza [Hz]: 0/50/60

Voltaggio in uscita [V<sub>out</sub>]: 24

Corrente di spunto (in-rush): 15 A / 600 μs

Numero massimo di alimentatori per apparecchi	B10A: 9 unità di alimentazione
LED collegabili a ogni interruttore automatico:	B16A: 15 unità di alimentazione
	C10A: 15 unità di alimentazione
	C16A: 25 unità di alimentazione
Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 2kV Modo differenziale